


Lees deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor jezelf en je voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED (veranda) inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door jou geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief 5 meter kabel per spot en 1 transformator met connector. Indien je een Somfy besturingsysteem wilt koppelen aan de LED inbouwspots dien je te beschikken over een Somfy io receiver en een Somfy io afstandsbediening.

Let op: deze worden niet standaard bijgeleverd.

Deze handleiding in
je eigen taal?
Of heb je een andere
variant nodig?
Scan de QR-code.




1




Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze definitief plaatst

2




Boor de gaten, met een zaagmaat van 22 mm, op de gewenste positie. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat. Breng de inbouwspot op de plaats, de spot klikt zich met de klemmen vast.

3




Sluit alle inbouwspots aan op de connector. De stekkers dienen allen aangesloten te worden op de connector, aangezien de verlichting serie-geschakeld is. Indien de connector meer aansluitingen heeft dan het aantal geleverde inbouwspots, plaats dan een jumper (zwarte jumper) in de resterende openingen(en). Deze jumper(s) wordt/worden (afhankelijk van het aantal inbouwspots en het type connector) meegeleverd.

4



Sluit nu de Somfy receiver aan op de transformator. 1-10V van Somfy receiver dient aangesloten te worden op de 1-10V van de transformator. Bruin op min (-) en blauw op plus (+). Vervolgens sluit je de OUT (230V) van de Somfy receiver aan op de PRI van de transformator. Bruin op L en blauw op N. De groene kabel wordt niet aangesloten. Als laatste sluit je de IN (230V) van de Somfy receiver aan op het vaste netstroom. Wij adviseren de stroomgroep vooraf uit te schakelen! Let op: de knoppen 3, 5 en 6 dienen op ON te staan.

5



Wanneer de io-receiver is aangesloten op de transformator, selecteer je het juiste kanaal. Druk vervolgens op beide pijlen op de afstandsbediening totdat de achtergrondverlichting aangaat en druk vervolgens eenmaal op de PROG-knop op de achterkant van de afstandsbediening. De verlichting is nu ingelezen.

Jouw verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen je veel plezier met de verlichting.