

Lees deze montagehandleiding s.v.p. zorgvuldig door, voordat je de verlichting installeert en in gebruik neemt. Dit is veilig voor jezelf en je voorkomt schade aan het product. Deze handleiding is van toepassing op de LED (veranda) inbouwspots. De set wordt compleet geleverd met het door jou geselecteerde aantal inbouwspots, inclusief 5 meter kabel per spot en 1 transformator met connector.

Deze handleiding  
in je eigen taal?  
Of heb je een andere  
variant nodig?  
Scan de QR-code.




1




Controleer allereerst of alle onderdelen aanwezig zijn en test de set voordat je deze definitief plaatst.

2




Boor de gaten, met een zaagmaat van 22 mm, op de gewenste positie. Positioneer vervolgens de kabels van de LED inbouwspots op de gewenste plaats. Plaats de LED inbouwspot in het boorgat. Breng de inbouwspot op de plaats, de spot klikt zich met de klemmen vast.

3



Hierna sluit je alle inbouwspots aan op de connector. De stekkers dienen allen aangesloten te worden op de connector, aangezien de verlichting serie-geschakeld is. Indien de connector meer aansluitingen heeft dan het aantal geleverde inbouwspots, plaats je een jumper (zwarte jumper) in de resterende opening(en). Deze jumper(s) wordt/worden (afhankelijk van het aantal inbouwspots en het type connector) meegeleverd.

4



Sluit vervolgens de transformator aan op 230V (INPUT). ⚡ = kabel groen/geel, N = kabel blauw en L = kabel bruin. Wij adviseren de stroomgroep vooraf uit te schakelen! Indien je de verlichting aan wilt sluiten op vaste netstroom, verbind de INPUT van de transformator dan met een aan/uit schakelaar (vaste netstroom).

Jouw verlichting is nu klaar voor gebruik. Wij wensen je veel plezier met de verlichting.